PIR mozgásérzékelő Secutec Smart WiFi AMS01

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

Gyors kezdetek

1) Helyezzen elemet a készülékbe

2) Töltse le okostelefonjára az App Store-ból vagy a Play áruházból az ingyenes „TuyaSmart” nevű alkalmazást.

3) Nyissa meg a letöltött alkalmazást és menjen végig a regisztrációs folyamaton majd adja hozzá az új készüléket.


4) A sikeres hozzáadás után az érzékelő automatikusan elkezdi ellenőrizni az adott teret. Amint mozgást érzékel, értesítést küld.

Részletes leírás


1. A csomag tartalma

- Használati útmutató
- PIR mozgásérzékelő Secutec Smart WiFi AMS01
- Rögzítéshez szükséges csavarok
- Az érzékelő tartója


2. A termék leírása



3. A készülék beüzemelése



Nyissa fel a készülék fedőjét



Helyezze be az elemet



Zárja vissza a készülék fedőjét

4. Csatlakoztatás az alkalmazáshoz

a) Töltse le okostelefonjára az App Store-ból vagy a Play áruházból az ingyenesen elérhető „**TuyaSmart**” nevű alkalmazást, vagy csak egyszerűen olvassa be az alábbi QR kódot:


b) Nyissa meg az alkalmazást és regisztráljon


c) Válassza ki a „További termékek” opciót

d) A készüléken tartsa lenyomva a programozó gombot 6 másodpercen át (amíg az el nem kezd villogni), majd válassza a termék hozzáadása opciót

e) A készülék az Ön otthoni hálózatát fogja kiválasztani és a jelszót fogja Öntől kérni.









f) Válassza az új készülék hozzáadását (add device)

g) Az eszköz sikeresen hozzá lett adva.



5. Alkalmazás

A sikeres készülék hozzáadás után, az érzékelő automatikusan ellenőrizni kezdi az adott teret. Mihelyst mozgást érzékel, értesítést küld az alkalmazásra. Az összes információ az elmúlt érzékelésekről, idővel és dátummal együtt megtalálható az előzményekben.



6. Specifikációk

Méretek	45 x 45 x 50 mm
Tömeg	51 g
Elem élettartama	Akár 5 év
Elem típusa	CR123A
Látószög	110°
Érzékelés hatótávja	7 m
Üzemhőmérséklet	0 ~ 40°C
Üzemi páratartalom	20% ~ 85%
Csatlakozás típusa	WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Mobil alkalmazás	Tuya Smart (Android/iOS)



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.